





مروارید - چراغ روکار

AL-DM

Morvarid - Surface-Mounted Luminaire

OSRAM LED

چراغ های سنسوردار روکار طرح مروارید ، به جهت بهینه سازی در مصرف انرژی برای مکان های کم تردد مثل راه پله ها، پارکینگ ها و ... ، در دو مدل حسگر رادیویی (Microwave) و حسگر مادون قرمز (PIR) تولید می گردد. با ورود افراد و قرار گیری در میدان دید سنسور ، چراغ به طور خودکار روشن شده و پس از گذشت زمان تنظیم شده خاموش می گردد . در مدل مادون قرمز ، قابلیت تشخیص روز و شب و تنظیم حساسیت به نور محیط نیز وجود دارد.



AL-DM23 / 26



کد کالا	شرح کالا	شارتوری LUMEN	توان WATT	دوره کاررانی (ساعت)	نوع سنسور	ارتفاع نصب	زاویه آشکار سازی	محدوده آشکار سازی	محدوده تنظیم زمان	تنظیم نور محیط	PF	CRI	دمای رنگ (K)	جنس بدنه
AL-DM23	مروارید DM23 - روشنایی روکار سنسور حرکتی ماکروویو	1500	15	60	ماکروویو	2-3 متر	360 درجه	6 متر	15 دقیقه تا 45 دقیقه		>0.6	>80	3000 4000 6000	ABS+PS
AL-DM26	مروارید DM26 - روشنایی روکار با سنسور حرکتی PIR	1500	15	60	مادون قرمز	2-3 متر	360 درجه	4 متر	15 دقیقه تا 45 دقیقه	3 تا 4 لوکس	>0.6	>80	3000 4000 6000	ABS+PS