





مروارید – چراغ روکار

AL-DM

Morvarid – Surface-Mounted Luminaire

OSRAM LED



AL-DM24 /25/28

مروارید اضطراری در هنگام بروز بحران و قطع برق اصلی فعال می‌شود و در صورت شارژ کامل باتری نزدیک به دو ساعت روشن می‌ماند. تولید آن در سه مدل: با حسگر حرکتی/ رادیویی، اضطراری Maintained و اضطراری Non-Maintained قابل ارائه می‌باشد.



جنس بدنه	دمای رنگ (K) 3000 4000 6000	CRI	PF	THD	محدوده تنظیم زمان	محدوده آشکارسازی	زاویه آشکارسازی	ارتفاع نصب	مدت زمان روشن ماندن اضطراری	دوره گارانتی (ماه)	توان WATT اضطراری	شارتوری LUMEN اضطراری	شرح کلاس	کد کلاس		
ABS+PS	● ● ●	>۸۰	>۰.۹۵	<1۸%				۲ ساعت	۳۶	۱۵	۱.۲	۱۵۰۰	۱۲۰	مروارید DM24 – روشنائی روکار اضطراری MAINTAINED	AL-DM24	
ABS+PS	● ● ●	>۸۰	>۰.۶		۵ ثانیه تا ۴ دقیقه	۴ متر	۳۶۰ درجه	۴-۲ متر	۲ ساعت	۳۶	۱۵	۱.۲	۱۵۰۰	۱۲۰	مروارید DM25 – روشنائی روکار اضطراری سنسور حرکتی ماکروویو	AL-DM25
ABS+PS	● ● ●	>۸۰	>۰.۶						۲ ساعت	۳۶	۱.۲	۱۲۰	NON-MAINTAINED	مروارید DM28 – روکار اضطراری	AL-DM28	