





## کارن- چراغ روکار سنسوردار- اضطراری

**KA**

KAREN- Surface Linear Luminaire

**OSRAM LED**

چراغ روکار کارن سنسوردار، این قابلیت را دارد که به کمک سنسور یا حسگر کنترل شده و در صورت عدم حرکت در مدت زمان مشخص، چراغ با نور کم و مشخصی روشن می ماند. این ویژگی منحصر به فرد سبب عدم تاریکی مطلق در مراکز مجهز به دوربین های مداربسته و پارکینگها شده و امنیت نسبی را در محل نصب ایجاد می نماید. چراغ روکار کارن سنسوردار اضطراری، علاوه بر ویژگی های فوق، در زمان بحران و قطع برق اصلی، در صورت شارژ کامل باتری به مدت ۲ ساعت روشن می ماند.



KA12/13

کد کالا	شرح کالا	شاربوری LUMEN	توان Watt	دوره نگارانی مدت زمان روشن ماندن اضطراری (سال)	ارتفاع نصب	زاویه آشکارسازی	محدوده آشکارسازی محدوده تنظیم زمان	LED CHIP	THD	PF	CRI	دمای رنگ (K) جنس بدنه
KA12	کارن- چراغ خطی روکار سنسوردار	۵۲۰۰	۵۲	۵	۳۶۰ درجه		OSRAM ۳۰S	۱۸٪	>۰.۹۵	>۰.۹۵	>۸۰	۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰
KA13	کارن- چراغ خطی روکار سنسور دار اضطراری	۵۲۰۰ ۱۲۰۰	۵۲ ۱۲	۳ ۲ ساعت	۳۶۰ درجه	۲-۴ متر	OSRAM ۳۰S	۱۸٪	>۰.۹۵	>۰.۹۵	>۸۰	۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰

Lighting For Industrial / Commercial